Intelev
PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES PONT ROULANT
ACCESSOIRES DE LEVAGE
ET DE MANUTENTION

19 Allée Mathieu Murgue
Terrenoire
42 100 SAINT-ETIENNE
Tél. 04.77.95.20.80
Fax: 04.77.95.50.92
www.intelev.fr
mcharbonnier@intelev.fr

Réactivité et satisfaction client sont nos priorités

www.intelev.fr

RADIOCOMMANDE
REM T7 ICL

Intelev
PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES PONT ROULANT
ACCESSOIRES DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

19 Allée Mathieu Murgue
Terrenoire
42 100 SAINT-ETIENNE
Tél. 04.77.95.20.80
Fax: 04.77.95.50.92
www.intelev.fr
mcharbonnier@intelev.fr

Réactivité et satisfaction client sont nos priorités

www.intelev.fr

Télécommande radio avec émetteur
Model T7 ICL

EMETEUR :

- Boite radiocommande de poche ***avec 6 fonctions / 2 vitesses, plus 1 bouton auxiliaire****, ainsi que le* ***bouton Démarrer****, bouton d'arrêt d'urgence coup de poing pour la mise sous tension et de l'émetteur*

- Fréquence: ***870MHz/11 canaux ou 433-434MHz/60 canaux.*** *Changement de canal séquentiel*

- Les étiquettes de fonction standard.

- ***Étiquettes logo sur mesure sur demande (en supplément)***

- Augmentation de la sécurité opérationnelle: départ peut être ajusté à faible puissance pour plus de sécurité au démarrage et à la puissance de transmission peut varier en fonction de la zone opérationnelle.

- Durée de vie de batterie prolongée: ***la batterie Li-ion dure jusqu'à 1.200 heures de travail.***

*- Système breveté de "****SYSTÈME DE CODE REMSYS****". Si l'émetteur est perdu ou endommagé, il peut être rapidement remplacé par un nouveau qui peut être relié au récepteur suivant une procédure sommaire.*

RECEPTEUR:

- Récepteur «CL» pour une installation à l'extérieur du tableau électrique.

- Antenne intérieur de la boîte de réception.

- Alimentation du récepteur: ***24-48V AC*** *ou* ***48-115V AC*** *(****10-30 V DC sont également disponibles****)*

PLUS:

- ***3 ans de garantie*** *sur les pièces électroniques.*

- ***Certificat CE*** *(produit testé par NEMKO accrédité autorité internationale)*

- ***Mode d'emploi*** *disponible en anglais /* ***français*** */ italien et plus…*

Intelev
PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES PONT ROULANT
ACCESSOIRES DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

19 Allée Mathieu Murgue
Terrenoire
42 100 SAINT-ETIENNE
Tél. 04.77.95.20.80
Fax: 04.77.95.50.92
www.intelev.fr
mcharbonnier@intelev.fr

Réactivité et satisfaction client sont nos priorités
www.intelev.fr

Autres caractéristiques:

Les émetteurs de la gamme T sont alimentés par un 3,6 batterie lithium-ion longue durée de vie donnant incroyables de 1200 heures de travail d'utilisation - ce qui signifie que dans des conditions normales, l'émetteur va travailler pour au moins deux ans avant le changement de la batterie.

Un voyant s'allume à la fin de la durée de vie de la batterie (30 heures de gauche payant), pour rappeler à l'opérateur de changer la pile. Tous les émetteurs de cette gamme sont livrés avec une spéciale de back-up kit adaptateur de batterie pour les urgences. Cette trousse d'urgence peut être utilisée avec un ensemble de quatre réguliers 1.2V batteries rechargeables ou non rechargeables.

Pour aider à prolonger la vie de la batterie de l'émetteur s'éteint automatiquement après 3 minutes de non-utilisation.

Les modèles disponibles dans cette gamme, T3 - T5 - T7 ont respectivement 3, 5 et 7 à double vitesse touches et un bouton auxiliaire

Aussi disponible:

Télécommandes radio par REM device
Sur la photo: le récepteur DIN pour installation à l'intérieur du panneau électrique

Sur la photo: Récepteur DIN pour installation à l'intérieur du panneau électrique
et l'antenne externe